

# Radiocommande RFS 2

## La solution universelle



www.broncolor.com

## Radiocommande RFS 2



**Le nouveau système RFS 2 de broncolor complète des systèmes de déclenchement radio et infrarouges précédents ainsi que le câble de synchronisation.**

Pour des travaux en studio et en extérieurs, vous ne pourrez plus vous en passer. Maniabilité, poids réduit, compatibilité

avec tous les appareils avec interface RFS 2, consommation d'énergie minimale, déclenchement et commande de générateurs ciblés, jusqu'à 99 adresses de studio, 40 canaux de fréquence codés - cela ne sont que quelques avantages de ce système radio. RFS 2 de broncolor assiste le photographe lors de prises de

vues - il peut se concentrer complètement sur la création de l'image. Les deux appareils Emetteur et Récepteur RFS 2 sont identiques. Lors du branchement de l'alimentation, RFS 2 reconnaît automatiquement dans quel mode l'appareil est utilisé. Le réglage du mode de fonctionnement peut aussi être choisi manuellement.

### Emetteur RFS 2



Le léger Emetteur RFS 2 a les dimensions d'une boîte d'allumettes: 68 x 38,5 x 25 mm (l x l x h) et son poids n'est que de 43 g. Il se fixe à la griffe d'accessoire de la caméra. La synchronisation de l'éclair se fait soit par le contact central de la fixation pour accessoire, soit par un câble de synchronisation court avec la caméra. L'émetteur dispose de 99 adresses de studio pour le déclenchement assuré d'éclairs sans fil, ainsi que d'une touche „test“ pour le déclenchement direct

de l'éclair. La fonction de l'appareil, l'adresse de studio et le canal de fréquence choisi sont indiqués sur le grand affichage LCD. Deux touches additionnelles permettent de varier la puissance de tous les flashes contrôlés directement depuis l'émetteur. A l'extérieur ou dans des grandes salles, la distance d'opération du RFS 2 de broncolor va jusqu'à 200 m, dans des pièces fermées jusqu'à 50 m. Le délai de transmission est plus court que 400 µs.

### Récepteur RFS 2



Le récepteur radio RFS 2 permet le déclenchement d'éclairs sans fil de générateurs et flashes compacts. Le récepteur peut être branché à chaque appareil par un câble de synchronisation court.

### Kit Emetteur/Récepteur RFS 2

Le kit offre la possibilité de déclencher des générateurs et flashes compacts (broncolor et d'autres marques) qui ne sont pas munis d'une interface RFS 2 avec l'émetteur RFS 2. Le kit consiste en un émetteur RFS 2 et un récepteur RFS 2, un vaste set de câbles, une alimentation en courant avec prise USB pour l'opération sans batterie et un socle.



**Emetteur RFS 2 | 36.133.00 Récepteur RFS 2 | 36.134.00**

Nombre d'adresses de studio	99
Nombre d'adresses de générateur	99
Nombre de canaux de fréquence	40
Distance d'utilisation à l'extérieur	jusqu'à 200 m
Distance d'utilisation dans des pièces fermées	jusqu'à 50 m
Série de déclenchements par seconde	100
Alimentation en courant	émetteur: 3 V CR2450 batterie Lithium récepteur: alimentation avec prise USB
Dimensions (l x l x h)	68 x 38.5 x 25 mm
Poids	43 g

Sous réserve de modifications dans l'intérêt du développement technique. broncolor, VISATEC, kobold et bron sont des marques déposées.

**broncolor**<sup>®</sup>  
THE LIGHT

Bron Elektronik AG  
CH-4123 Allschwil/Suisse  
www.broncolor.com